

# Kopplingsur till Laddstolpe ECO One

ETDA21ESTB

Astrofunktion, 1 kanal

## Beteckning

ETDA21ESTB

## E-nummer

1339649



Digitalt kopplingsur med astrofunktion för [laddstolpen ECO One](#).

## Teknisk information

Manöverspänning 230 V AC 50/60 Hz

Min last 1000 mW (10V/5mA)

Glödlampslast 1000W

Okomp. lysrör 300W

Parallell komp. lysrör 200W

Lågenergilampor 200W

Elektroniskt HF-don 2 st. oberoende av effekt

Timer 1 sek. till 59 min. och 59 sek.

Minsta kopplingstid 1 minut

Kopplingsfunktioner Till, från, puls, timer paus/gång, årsprogram

Paus/gångtid 1 sek. till 59 min. och 59 sek.

Programsteg 300

Programminne E2-PROM

Noggrannhet ? +/-1 sekund/dag

Gångreserv Ca 10 år (Litiumbatteri)

Arbetstemperatur -30°C till +55°C

Anslutningsarea 0,75 - 4 mm<sup>2</sup>

Material Självslucknande enligt UL94V-0

Språkval Svenska, norska, danska, finska, engelska, tyska, franska mfl.

LCD-display Belyst

Tillbehör Datanyckelminne: ETDPRKEY, Programmeringsadapter: ETDPRG, Extern antenn: ETDDCF